

Инструкция по работе с платежным терминалом

Работа с терминалом заключается в выборе нужного пункта из меню терминала, указании нужной суммы и списании её с карты клиента. Все карты можно разделить на несколько групп:

- "чиповые карты" – карты, которые хранят информацию на чипе
- "карты с магнитной полосой" – карты, которые хранят информацию на магнитной полосе
- "карты бесконтактного типа" - карты чтение которых происходит при поднесении карты к терминалу либо к выносной клавиатуре (Pin-pad). Такие карты обычно имеют соответствующий знак.
- "комбинированные карты" - карты которые сочетают различные типы интерфейсов.

чиповая карта



карта с магнитной полосой



Главное меню терминала "ЖДУ КАРТУ"

Главное меню терминала состоит из 3 основных пунктов, выбор нужного пункта меню осуществляется нажатием клавиши (F1-F4) напротив которой он расположен:

- Копия - позволяет распечатать копию недавно напечатанного чека или копию отчёта,
 - последний чек - распечатывает копию последнего напечатанного чека,
 - копия отчета - распечатывает копию последнего кассового отчёта,
 - чек по номеру - распечатывает копию чека согласно порядкового номера.
- Отчёт - позволяет распечатать кассовый отчёт,
 - с обнулением - распечатывает кассовый отчёт с обнулением счётчиков,
 - без обнуления - распечатывает кассовый отчёт без обнуления счётчиков.
- Выбор операции - позволяет выбрать нужную операцию (этот пункт можно вызвать вставив карту в терминал)
 - оплата товаров - производит списание с карты клиента на сумму покупки,
 - возврат – отменяет совершенную ранее операцию,
 - возврат по чеку - отменяет совершенную ранее операцию (возможно вернуть сумму не полностью),
 - упрощенный возврат - отменяет совершенную ранее операцию (по «коду ссылки»).
 - просмотр остатка - распечатывает чек "информация с карты",

F3-F2- отчет с гашением F3-F3- промежуточный отчет
При не штатной ситуации F1-F2 -связь с банком

Рис. 1



ВНИМАНИЕ!!!! Терминал является электроприбором и включается в электрическую сеть. Соблюдайте осторожность при работе с терминалом, не допускайте попадания на терминал и блок питания воды, не ударяйте и не роняйте терминал и блок питания это может повредить его. Не допускается разбирать устройство, это выведет из строя программное обеспечение.

